

€uro Counters Oy

Bellcon Evision SD setelitunnistin, päivitys muistikortilla:

1. Sammuta virta ja ota virtajohto irti tunnistimesta.
2. Puhdista ylä- ja alapuoliset sensorit esim. mikrokuituliinalla.
3. Aseta muistikortti laitteen pohjassa olevan patterikotelon aukkoon.
4. Kytke virtajohto kiinni samanaikaisesti pitäen tunnistimen näppäintä pohjassa. (tunnistimen päällä oleva ainoa näppäin)
5. Näyttöön tulee kaksi riviä viivoja "----" ja tämän jälkeen tunnistin sammuu. Kytke virta päälle ja uusi versio C05 näkyy hetken näytössä. Tunnistin on nyt päivitetty. Testaa toimivuus seteleillä.
6. Kalibrointi vain tarvittaessa, mikäli tunnistin ei toimi normaalisti. Käynnistä tunnistin ja kun se ilmoittaa version (**C05**) painetaan nopeasti sinistä näppäintä kolme kertaa, näyttöön tulee **deb.** (3 x painallus tulee suorittaa, kun C05 on näytössä.)
7. Syötetään valkoista kalibrointi paperia niin kauan tunnistimesta läpi, että näyttöön tulee **535 good.** Nyt tunnistin on kalibroitu. Kalibrointipaperin saa meiltä erikseen. Sitä tarvitaan harvoin.
8. Sammutetaan virta ottamalla johto irti. Käynnistetään tunnistin uudelleen normaalisti ja testataan tunnistimen toimivuutta seteleillä.

Muistikortin paikka

Nosta kansi ja suorita puhdistus

